



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**



Einfamilienhauskit Quadra mit Mini hörergebunden, SB2 Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen, Audio oder Video, in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamiliehaus Kit umzuwandeln. Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installiert werden. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Quadra Art. 4893M zur Aufputzmontage, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Mini Innenstation Art. 6701W, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung der Türstation Quadra um 25° verändert werden.

**AWARDS**





**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**

**SATZ-PRODUKTE**



**4893M TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2**

Türstation Serie Quadra SB2 zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten über Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über Art. 1209. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

**ALLGEMEINE DATEN**

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	195
Breite (mm)	95
Tiefe (mm)	28
Produktgewicht (g)	300
Produktfarbe	Grau RAL 9006, Schwarz RAL9005
Wandmontage	Ja

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
--	----

**AUDIOFUNKTIONEN**

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

**KAMERAFUNKTIONEN**



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**

Kamera	Farben
Sensortyp	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Betrachtungswinkel (H x V - °)	85 x 72
Empfindlichkeit (lux)	0.1 (farbe)

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Maximale Absorption (W)	8.25

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	4
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 10A bei 12+24 VAC/VDC), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

**EINSTELLUNGEN**

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP protection rating	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**HAUPTFUNKTIONEN**

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**



**6701W INNENSTATION VIDEO, MINI MIT HÖRER, WEISS, SB2**

Innenstation Video Mini hörergebunden. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9 und Hörer. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 3 weiteren Softtouch-Tasten für Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale und Rufonabschaltung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Möglichkeit zur Erweiterung um 4 zusätzliche Tasten mit dem Zubehör Art. 6733W. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schalteinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich sowie die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 175x160x22mm.

**ALLGEMEINE DATEN**

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	175
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	600
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**

**DISPLAY**

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272

**AUDIOFUNKTIONEN**

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22 ÷ 34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.13
Maximale Absorption (W)	7.3

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	2 (6 mit Zubehör Art. 6733W)
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja

**EINSTELLUNGEN**

Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmfarbe	Ja

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP protection rating	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**FUNKTIONEN**

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja



**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**



**1209 NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2**

Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlussicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

**WESENTLICHE MERKMALE**

Netzspannung	110 ÷ 240 VAC
Max. Stromabgabe (A)	1.2
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	6

**ALLGEMEINE INFO**

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	106
Tiefe (mm)	89
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

**KOMPATIBILITÄT**

Kit Audio-/Videosystem	Ja
------------------------	----

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Max. Leistungsabgabe (W)	37
--------------------------	----





**8461M**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2**



**1216 ABSCHLUSSWIDERSTAND SB2**

Abschlusswiderstand SB2 um diesen am Abgang des letzten 1214/2C zu adaptieren und die Busleitung abzuschließen. Zwingend erforderlich bei Misch- oder Videoanlagen im SB2 System. Abmessungen: 20x20x20mm.

FUNKTIONEN	
Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
CE Zertifizierungen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
WESENTLICHE MERKMALE	
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
KOMPATIBILITÄT	
Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja

**8461M****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2****ZUBEHÖR****4793MC FRONTBLLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.

**4793MB FRONTBLLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

**4793MA FRONTBLLENDE ALUMINIUMFARBEN FÜR QUADRA MIT TASTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Aluminium

**4791 ADAPTERPLATTE FÜR QUADRA**

Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen 137x236 mm.

**4792 REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU**

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

**1217 NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Das Kit enthält 10 Bogen selbstklebender Namensschilder.

**8461M****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2****ZUBEHÖR****6711WS FLACHE ADAPTERPLATTE FÜR MINI HÖRERGEBUNDEN**

Montagezubehör für Monitor Mini zum Austausch der Videosprechstellen Magis oder Genius. Farbe weiß. Abmessungen: 230x220x3mm.

**6719W Zub. externer Kabel MINI HS. S2**

Wandhalterung für Monitor Mini mit Hörer, die zur Durchführung externer Kabel dient.

**1405 TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2**

Türumschaltgerät Audio/Video für digitale 2-Draht-Systeme SB2 auch im Modus SimpleBus TOP. Für die Verwendung in Anlagen mit maximal 2 Eingängen der Türstation Serie Quadra. Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 35x90x58mm (2 DIN-Module).

**6712 TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI**

Tischkonsole zur Umrüstung des Monitors MINI auf Tischgerät. Mit 2 Meter langem Kabel, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlusssteil oder an einem Kontaktelement der Serie für den Wohnbereich. Abmessungen: 145X190X120mm.

**6711W ADAPTERPLATTE MINI ERSATZ MAGIS O. GENIUS WEISS**

Adapterplatte für Innenstation Video Mini bei Ersatz der Innenstationen Video Magis oder Genius. Komplett mit Grundplatte Art. 6710 und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Farbe weiss. Abmessungen: 300x260x4mm.

**8461M****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2****ZUBEHÖR****6710****GRUNDPLATTE, INNENSTATION VIDEO MINI UND MINI HF**

Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard höregebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm.

**1235A****SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN**

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.

**1409****KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2**


Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 3 Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste der Innenstation. Es besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu drei separaten, analogen Videokameras, welche mit eigener Spannungsversorgung ausgestattet sind. Zur Verwendung in SimpleBus TOP, 2-Draht-Systeme und QuadraKit Systemen (SB2). Versorgung 12V Wechselspannung (Art. 1200) oder 20V Gleichspannung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

**1404****TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2**

Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

**8461M****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR MINI, SB2****ZUBEHÖR****1229A ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2**

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.

**6733W ZUSATZTASTEN, MINI MIT HÖRER, 8 TASTEN, WEISS**

Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini hörergebunden in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.

**1256 RELAIS, DIGITAL 10A, SB2**

Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).