

■ DATENBLATT CYRUS FUNK-RAUCHMELDER



ESR151925-

■ SCHRACK-INFO

Der Cyrus Funk-Rauchwarnmelder arbeitet nach dem foto-elektrischen Prinzip, welches ihm ermöglicht Schwelbrände (Brände mit wenig Hitze aber viel Rauch) zu erkennen. Zusätzlich ist ein Hitzesensor für rauchlose Brände mit großer Wärmeentstehung eingebaut (Alarmierung bei 54-70°C).

Bis zu 30 Funk-Rauchmelder können drahtlos vernetzt werden, außerdem verfügt das Gerät über eine Stummschaltung (ca. 10 Min) per Tastendruck, um einen Fehlalarm z.B. durch Kochdampf zu vermeiden.

■ TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	2x 1,5V AA Batterie
Energieverbrauch:	< 4 µA (Standby), 40mA (Alarm)
Alarmlautstärke:	> 85 dB(A) innerhalb von 3 Metern
Betriebstemperatur:	min.: 0°C, max.: +50°C
Max. Teilnehmer Anzahl:	30 Geräte
Funkreichweite:	100m Freifeld, 20m Innenbereich
Funkprotokoll:	433 Mhz

■ LOGISTIKDATEN

EAN-Code:	4260366490471
Netto-Maße:	Ø12 x 3,8 cm
Brutto-Maße:	15,4 x 11,7 x 5 cm
Netto-Gewicht:	160 g
Brutto-Gewicht:	226 g